

FRITZ!Box 7490

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschluseinstellungen** Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Neue Rufnummer

Eigene Rufnummern

Neue Rufnummer



FRITZ!Box 7590

[FRITZ!NAS](#)[MyFRITZ!](#)

::

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss

Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem Internet verbunden.

1

Festnetzanschluss und DSL-Anschluss

Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.

2

[Weiter](#)[Abbrechen](#)



FRITZ!Box 7590

[FRITZ!NAS](#)[MyFRITZ!](#)

:

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmelddaten ein.

Anmelddaten

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter



Rufnummer für die
Anmeldung*

Interne Rufnummer in der
FRITZ!Box**

Rufnummer ohne Vorwahl

Rufnummer ohne Vorwahl



Weitere Rufnummer

***Rufnummer für die Anmeldung**

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

Account

Authentifizierungsname

Kennwort

Kennwort

Registrar

voip1.t-m-net.de

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Zurück

Weiter

Abbrechen



FRITZ!Box 7590

[FRITZNAS](#)[MyFRITZ!](#)

...

Internetrufnummern eintragen

Zugangsdaten

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

Weitere Einstellungen ▾

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung

 RTP oder Inband Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

 Rufnummer für die Anmeldung verwenden Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter

 Nur via IPv4

kontaktieren über

Transportprotokoll

 Automatisch Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol

 RTP/AVP[Zurück](#)[Weiter](#)[Abbrechen](#)



FRITZ!Box 7490

fritz.box

FRITZNAS

MyFRITZ!



Telefonie > Eigene Rufnummern



Rufnummern

Anschlusseinstellungen

Sprachübertragung

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land

Landesvorwahl

1.

Bitte beachten: Vorwahl ohne "0" eintragen.

Festnetz

Festnetz aktiv

2. Haken muss entfernt sein!

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

Passive Faxweiche aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.

Ersatzverbindung

Ersatzverbindung verwenden

3. Haken muss entfernt sein!

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Hinweis:

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Ausgehende Rufnummer

Telefoniegeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer

4.



Wählen Sie nun die Nummer
die angezeigt wird, wenn Sie
eine andere Person anrufen.

Sicherheit

Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden

IP-Telefone und Anwendungen dürfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate führen. Diese Option aktiviert in der FRITZ!Box einen Filter für ausgehende SIP-Pakete insbesondere zum Schutz vor Schadsoftware. An der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniegeräte sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen

Bei aktiverter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" überprüft die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender Rufe ins Ausland. Bei untypisch hoher Nutzung von Auslandsrufnummern erzeugt die FRITZ!Box zunächst eine Meldung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Hält die untypisch hohe Nutzung länger an, richtet die FRITZ!Box automatisch eine Ruf sperre für ausgehende Rufe ins Ausland ein. Eine automatisch erstellte Ruf sperre kann jederzeit unter Telefonie > Rufbehandlung > Ruf sperren wieder gelöscht werden.

5.



Übernehmen

Abbrechen



FRITZ!Box 7490

[FRITZNAS](#)[MyFRITZ!](#)[Telefonie > Telefoniegeräte](#)

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern

[Liste drucken](#)[Neues Gerät einrichten](#)[Telefoniegeräte](#)[Übersicht](#)[Internet](#)[Telefonie](#)[Anrufe](#)[Anrufbeantworter](#)[Telefonbuch](#)[Weckruf](#)[Fax](#)[Rufbehandlung](#)[Telefoniegeräte](#)[Eigene Rufnummern](#)[Heimnetz](#)[WLAN](#)[DECT](#)[Diagnose](#)[System](#)[Assistenten](#)[Ansicht: Erweitert](#) [Inhalt](#)[Handbuch](#) [Tipps & Tricks](#)[Newsletter](#) [avm.de](#)



FRITZ!Box 7490

fritz.box



FRITZNAS

MyFRITZ!



Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät
- Türsprechanlage



Wählen Sie nun
ihren Telefontyp. 1.

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion



Wählen Sie nun ob
Sie einen Anrufbeantworter
oder die Faxfunktion benutzen
möchten. 2.

3.

Weiter

Abbrechen



FRITZ!Box 7490

192.168.178.1



FRITZNAS

MyFRITZ!



Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.
2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FON 1 (analoges Telefon)
- FON 2 (analoges Telefon)
- FON S0 (ISDN-Telefon)
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)



Wählen Sie nun
ihren TelefonTyp
aus.

1.



2.

Zurück

Weiter

Abbrechen



FRITZ!Box 7490

192.168.178.1



FRITZNAS

MyFRITZ!



Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.



Zurück

Weiter

Abbrechen



FRITZ!Box 7490

FRITZNAS

MyFRITZ!

:

Schnurlostelefon (DECT) führt Anmeldung durch

Ihr Schnurlostelefon wird jetzt an der FRITZ!Box angemeldet.

Zum Verbinden mit der
Fritzbox müssen Sie auch auf Ihrem DECT-
Telefon in den Einstellungen die
Fritzbox suchen.

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

Warten Sie bis Ihr Telefon die Fritzbox gefunden
und sich erfolgreich verbunden hat.

[Zurück](#)[Weiter](#)