

Arbeit < > 192.168.178.1 FRITZ!Box 7590 MyFRITZ! FRITZNAS :

FRITZ!

Übersicht Internet Telefonie Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose

System 2. Benutzername fritz3865 Berechtigungen Eigenschaften

- FRITZ!Box-Einstellungen
- Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste
- Smart Home
- Zugang zu NAS-Inhalten

- automatisch angelegt [?](#)
- Benutzer zum FRITZ!Box-Kennwort

Was sind FRITZ!Box-Benutzer und wie werden sie eingerichtet?

3. 4. Benutzer hinzufügen

Momentan ist Ihre FRITZ!Box nicht aus dem Internet erreichbar. Aktivieren Sie den Zugang aus dem Internet über das Menü "Internet > MyFRITZ!-Konto".

Übernehmen Verwerfen

1. Geben Sie die IP Adresse der Fritzbox in einen Browser ein und melden Sie sich an
2. Klicken Sie auf den Reiter „System“
3. Klicken Sie auf den Punkt „FRITZ!Box-Benutzer“
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer hinzufügen“



FRITZ!Box 7590

MyFRITZ!

FRITZ!NAS

⋮

?

⌂ Übersicht

🌐 Internet

📞 Telefonie

💻 Heimnetz

WiFi WLAN

💡 Smart Home

🔍 Diagnose

⚙️ System


Ereignisse

Energiemonitor

Push Service

FRITZ!Box-Benutzer

Tasten und LEDs

Region und Sprache

Sicherung

Update

💡 Assistenten

❓ Hilfe und Info

⬅️ Zurück

Benutzer

5. → Benutzerkonto aktiv6. → Benutzername
fernwartung7. → Kennwort
wartung1234

5. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Benutzerkonto aktiv“
 6. geben Sie als Benutzername „fernwartung“ ein (bitte klein schreiben)
 7. geben Sie als Passwort „wartung1234“ ein (bitte klein schreiben)
 8. Aktivieren Sie die Schaltfläche „FRITZ!Box-Einstellungen“
 9. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Zugang aus dem Internet erlaubt“

Berechtigungen

8. → FRITZ!Box-Einstellungen

Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten.

 Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste

Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden.

 Smart Home

Die an der FRITZ!Box angemeldeten Smart-Home-Geräte können über den MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden.

 Zugang zu NAS-Inhalten

Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher.

 VPN

VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden.

Zugang aus dem Internet

9. → Zugang auch aus dem Internet erlaubt

Übernehmen

Verwerfen



FRITZ!Box 7590

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ!

FRITZ!NAS

:



Übersicht

Internet

Online-Monitor

Zugangsdaten

Filter

Freigaben

MyFRITZ!-Konto

DSL-Informationen

Telefonie

Heimnetz

WLAN

Smart Home

Diagnose

System

Assistanten

Hilfe und Info

Internet > Freigaben

10.

Portfreigaben

FRITZ!Box-Dienste

DynDNS

VPN (IPSec)

VPN (WireGuard)

Sie können hier den sicheren Zugriff auf Ihre FRITZ!Box einrichten. Der Zugriff auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erfolgt über HTTPS. Der Zugriff auf Speichermedien Ihrer FRITZ!Box erfolgt über HTTPS, FTP oder FTPS. Alle Zugriffe sind durch Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort geschützt.

Hinweis:

Einstellungen, die Sie hier vornehmen, gelten auch für den Zugang zur FRITZ!Box aus dem Internet über den Dienst MyFRITZ!

Internetzugriff

12. Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert

Diese Option ermöglicht den Zugang auf die FRITZ!Box aus dem Internet. Zugang haben alle FRITZ!Box-Benutzer, denen im Menü "System > FRITZ!Box-Benutzer" das Recht "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" eingeräumt wurde. Bitte beachten Sie bei dieser Einstellung unsere Hinweise für [sichere Kennwörter](#).

TCP-Port für HTTPS

7314

(im Bereich von 1 bis 65535)

13.

10. Klicken Sie auf den Reiter „Internet“

11. Klicken Sie auf den Punkt „Freigaben“

12. Aktivieren Sie den Punkt „Internetzugrif ... über HTTPS ...“

13. Geben Sie den Port 7314 in das Feld ein

Internet-Adresse Ihrer FRITZ!Box

https://93.238.25.251:7314

oder

https://[2003:df:ffff:4bef:e228:6dff:fe65:514e]:7314

Unter diesen Adressen ist Ihre FRITZ!Box aus dem Internet erreichbar.

WICHTIG!! Für alle Anwendungen übernehmen
Sie bitte Ihre Einstellungen

Internetzugriff auf Ihre Speichermedien über FTP/FTPS aktiviert

Diese Option ermöglicht den Zugriff auf die Speichermedien an der FRITZ!Box aus dem Internet. Zugang haben alle FRITZ!Box-Benutzer, denen im Menü "System > FRITZ!Box-Benutzer" die Rechte "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" und "Zugang zu NAS-Inhalten" eingeräumt wurden.

Zertifikat

Um die Echtheit einer Gegenstelle sicherzustellen, können Sie ein SSL-Zertifikat verwenden. Die FRITZ!Box verfügt über ein solches Zertifikat, das Sie in Ihren Internet Browser oder in Ihr Betriebssystem importieren können. Sie haben auch die Möglichkeit, ein eigenes Zertifikat zu verwenden.

Status

Übernehmen

Verwerfen